

PA-1600, PA-1200 เทาเวอร์มิคซ์โนลด 2 โอมน์

Power Mixer Amplifier



PA-SEIRES เป็น Power Mixer ที่มีระบบป้องกันทุกขั้นตอนที่สมบูรณ์

- Soft Start Protect วงจรป้องกันไฟกระชากขณะเปิดเครื่อง
- High temperature Protect ระบบป้องกันอุณหภูมิที่ Heat Sing ที่ Power Transistor ยึดเกาะอยู่
- DC Voltage Protect ป้องกันเมื่อเกิดแรงดัน DC Voltage ออกสู่ลำโพง
- Overload Protect วงจรป้องกันการจ่ายกระแสเกินเมื่อต่อ Load ต่ำเกินไป
- Short Circuit Protect วงจรป้องกันการลัดวงจรของ Output
- LED Display แสดงสถานะการใช้งาน, ความดังและความเพี้ยนของสัญญาณและเมื่อเกิด OverLoad



- เครื่องขยายเสียงกลางแจ้งที่ใช้ Transistor Bipolar
- มี Digital Echo ที่สมบูรณ์แบบ
 - มี Auto Mute (ปุ่มตัดเสียงอัตโนมัติ)
 - มี Digital Echo ที่สมบูรณ์แบบ

เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง
High Power Mixer Amplifier

ผลิตในประเทศไทย

SPECIFICATION : PA-1600 ,PA-1200	
Type	Power Mixer Bipolar Transistor Amplifier
Input	3 Microphone, 3 Auxilliary
Input Impedance Microphone	1K Ohms.
Input Impedance Auxilliary	10K Ohms.
Equalyzer	3 Band tone (Low, Mid, High) Low 80 Hz. Mid 2k5Hz., High 10kHz. =/-15dB.
Frequency Response	20Hz.-20kHz.
Master Control	3 Band tone (Low, Mid, High)
Distortions (THD)	@ 1kHz. <0.01%
Echo Delay Time Control	100-450 ms.
Input Sensitivity	0.775V. For Full Rated Power
Function	REC., Pre-Out, Amp-IN
Options	Electrotection Protection. Soft Start Protection., Short Circuit Protection. Overload Protection., DC-Voltage Protection. High Temperature Protect Limiter., LED Display Clip/Level.
Out-put Impedance	2-8 Ohms. Speaker Horn Speaker 8-16 Ohms.
Power Output PA-1200	2Ω=1,285 Watt., 4Ω= 750Watt., 8Ω=440 Watt
Power Output PA-1600	2Ω=1,580 Watt., 4Ω=1,024 Watt., 8Ω=560 Watt
Dimension (WxHxD)	482 x 190 x 515 cm. (4U)
Weight Kgs.	27.5 Kg
Power Requirement	AC.220V.

ไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์ (Bipolar Transistor)

Note : Specification and design subject Modification without notice

