

PROFESSION STEREO AMPLIFIER KARAOKE

Stereo Amplifier Karaoke **AMK-Series** **High Technology**

AMK-330



เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ功率 300W.+300W.ที่ 4 โวหาร์ม
มีจุดต่อ USB/SDHC/MP3พร้อมFM Radio มีชุดECHO สมูรันแบบ
ต่อMIC 3ช่อง, 1VCD, 1 DVDวอลลุ่มแยกอิสระ บูสปรับเสียง ทุ่ม,
กลาง,แหลม มีช่องสัญญาณ REC OUT,SUB OUT1,2 เหมาะสำหรับ
ใช้ในร้านอาหาร,ที่อยู่อาศัยบ้าน,สถานบันเทิงและใช้ในช่วงเทศกาลต่างๆ



SPECIFICATION : AMK-330

Type :	Stereo Amplifier Karaoke
Input :	3 MIC, 2 AUX
Input Impedance :	250-600 Ohm, 47 K Ohm
Tone.....3 Band Tone.....	Low 80Hz, Mid 2.5KHz, High 12KHz
Frequency Sub :	50 Hz.-250Hz
Input Digital Player MP3 :	USB Port / SD Card Function
Echo Delay Time Control :	200-450 ms.
Master Control :	3 Band Tone (Low, Mid, High)
Function :	VCD, DVD, REC OUT, SUB OUT
MP3 Player with FM Radio :	
Playing Format :	MP3
Support :	USB & SD Card
Accept the Capacity :	128 MB to 16 GB
FM Radio :	87.50 MHz.-108.00 MHz.
Frequency Response :	20 Hz.-20 KHz. +/- -3db.
Distortion THD+N @ 1 KHz. :	<0.1%
Power Output 20Hz.- 20Khz. :	180W+180W @ 1 KHz. 8Ohm
Power Output 20Hz.-20Khz. :	300W+300W @ 1 KHz. 4Ohm
Output Indicator :	ON,-13,-8,-3,0,CLIP
Speaker Output :	4 Ohm - 8 Ohm
Power Requirement :	220 V.AC. 50 Hz.
Cooling :	1 Fan Rear
Dimensions :	483 x 104 x 300 mm.

บริษัท โฮมโซนิค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

113 ซอย 66/6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Tel: 02-415-6040, 02-898-7223 Fax: 02-416-0731

Email: homesonic@hotmail.com www.facebook.com/HonicPage

AMK-Series

เครื่องขยายเสียงดิจิตอล



มอก.1195-2536



HOME SONIC
ELECTRONIC CO.,LTD.
WWW.HONIC.CO.TH