

HONiC Professional Electronic Products

Mini Mixer Console & Rack Mount

เครื่องเสียงที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ผลิตในประเทศไทย
Made In Thailand

MIX-425



MIX-635

SPECIFICATIONS
MIX-425
MIX-635
MIX-815

Professional Mixing Console

FREQUENCY RESPONSEAll output Mic. Or Line.....	+0,-0.5dB,20Hz. To 20kHz.
HUMS & NOISEInput Noise.....	-126dB..
INPUT IMPEDANCEMic. Input balanced XLR.....	2.2K ohms..
Line input balanced St. Phone jack.....	22K ohms..
INPUT GAIN = MAXAll output Master fader at.....	-87dB..
CMRRMic. Input Gain 'MAX' 1kHz.....	80dB..
DIGITAL DELAYDelay time adjust.....	10mS to 400mS..
DISTORTIONMic. Input to PGM output.....	<0.01%THD...
OUTPUTImpedance, all output.....	100 ohms..
CHANNEL EQUALIZERSLF; Low Frequency.....	+/-15dB @ 80 Hz...
MF; Mid Frequency.....	+/-15dB @ 2.5K Hz...
HF; High Frequency.....	+/-15dB @ 12K Hz...
SIGNAL INDICATOR3 mm, green yellow red.....	yellow turn on at 0 dB
HEADPHONE OUTPUTStereo phone jack.....	250 mW at 8 ohms...



MIX-815



Note: Specification and design subject modification without notice.

HOME SONIC
ELECTRONIC CO.,LTD.

บริษัท โฮมโซนิค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

113 ซ.เอกชัย66/6 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทร 02-415-7444, 02-415-6040, 02-898-7223 Fax 02-416-0731

E-mail: homesonic@hotmail.com WWW.honic.co.th



HONiC
Audio & Sound PA

ตัวแทนจำหน่าย